

Ordre de branchement Edgerouter X SFP et Nanostation LocoM2

1. brancher tous les câbles hormis les prises d'alimentation



2. allumer le routeur: branchement du câble d'alimentation

3. allumer l'ordinateur après que le routeur présente des diodes allumées en PoE (eth3 et eth4)



4. repérer l'adresse IP de l'ordinateur: ouvrir un terminal (icône "émulateur de terminal") lancer la commande

ifconfig -a ou **ip a**

```
Terminal - cd31arc@icab-S70: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide  
cd31arc@icab-S70:~$ ifconfig -a  
enp14s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  
    inet 10.125.100.163  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.125.100.255  
    inet6 fe80::4ea8:fad3:2fcb:f164  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>  
    ether 9a:b4:3a:b8:b7:34  txqueuelen 1000  (Ethernet)
```

Notez l'adresse IP de la forme 10.125.100.x (ci-dessus 10.125.100.163)

5. lancer IANSEO dans Firefox <http://localhost/ianseo/> ouvrez une compétition, puis dans le menu "Compétition→paramètre de la compétition→information de la compétition" indiquer l'url que vous avez relevée avec ifconfig; dans l'exemple ci-dessus <http://10.125.100.163>

Informations Principales - IANSEO 2025-09-03 (rev 254) — Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Profils Outils Aide

Boîte de réception (7 673) - x Images - Google Drive x IANSEO sous Linux Mint - Go x Informations Principales - la x

← → ↻ http://localhost/ianseo/Tournament/index.php

Connexion

Compétition Sélectionnée: Toulouse TAC 18m salle 8-9 novembre 2025 (Gymnase Gironis, 35 rue de Gironis, 31100 Toulouse Du 08-11-2025 au 09-11-2025) - F25TAC18

Conditions d'accès au réseau: Off
Compétition (cData) R/W

Compétition	Participants	Qualification	Impressions	ISK	Sorties	Modules	Aide!
Sous-règle		Selectif + Para					
Rétablir les valeurs prédéfinies		☐ Cette option remet toutes les options du tournoi à ses valeurs par défaut: Division, Classes, Distances, Cibles, etc... A n'utiliser que si vous savez ce que vous faites!					
Table de consultation		France					
Lieu		Gymnase Gironis, 35 rue de Gironis, 31100 Toulouse					
Ville		TOULOUSE					
Nation		FRA - France					
Fuseau Horaire		+02:00 (±hh:mm)					
Date		Du 2025 - 11 - 8 (yyyy-mm-dd)					
		au 2025 - 11 - 9 (yyyy-mm-dd)					
Paper size (mm)		A4					
Monnaie		€					
Langue d'impression		Français - French					
Jeu de caractères d'impression		☒ Normal (portrait) ☐ Inclure les caractères cyrilliques ☐ Inclure les caractères chinois ☐ Inclure les caractères japonais					
Activer le système HHT		Non ☐ Envoyer l'affectation de la cible au lieu des noms					
Activer IANSEO ScoreKeeper		IANSEO Scorekeeper NG					
		Url du serveur (incluant le protocole et le port si différent de 80)					
		http://10.125.100.125					

Cette adresse url sera utilisée dans les feuilles de marques via leur QR code; ces feuilles ne doivent être imprimées qu'après cette mise à jour.

From:
<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:materiel:edgerouteur_loco_branchement&rev=1788678895

Last update: 2026/09/06 09:14

